

Montageanweisung

Konsole 2 teilig für Wand und Tischmontage

Index: V 1.0 vom: 10.08.2006

Datafox GmbH, 36419 Geisa, www.datafox.de



Die Montagekonsole bietet durch das 2 teilige Konzept eine ganze Reihe von Vorteilen. Durch die freie Zugänglichkeit der Schraubenlöcher dient das Wandteil gleichzeitig als Bohrschablone. Durch die 2-teilige Lösung müssen nur die 2 seitlichen Schrauben entfernt werden, um an die Anschlüsse zu gelangen. Die Beschädigung der Wand wird auf ein Minimum reduziert, da das Wandteil zum Abhängen des Gerätes nicht abgeschraubt werden muss. Die Kabel werden im Innenraum der Konsole verstaut und sind damit nicht sichtbar.

1. Wand-Teil montieren



Verwenden Sie das Wandteil als Schablone zum anzeichnen der Bohrlöcher.
Am besten Sie richten es dazu mit einer Wasserwaage aus.
Montieren Sie das Wandteil mit 4 Schrauben.

Maße:


Außen: 190 x 130 mm

Lochabstand: 163 x 105 mm

Aussparung: 155 x 95 mm

Alu 1,5 mm pulverbeschichtet RAL 5023.

2. Geräte-Teil montieren



Befestigen Sie das Gerät mit den beigelegten Schrauben an der Gerätehalterung.

AEIII und BDE-Master IV mit Schrauben

MDE-Master IV mit Muttern

Montageanweisung

Konsole 2 teilig für Wand und Tischmontage

Index: V 1.0 vom: 10.08.2006

Datafox GmbH, 36419 Geisa, www.datafox.de



3. Kabel anschließen



Schließen Sie die Kabel am Gerät an.
Die Zuführung kann von hinten über das ausgesparte Wandteil oder von unten erfolgen.

Das überschüssige Kabel kann im Hohlraum der Konsole verstaut werden.
Falls erforderlich können Sie das überschüssige Kabel mit einem Kabelbinder fixieren und erhalten so auch eine gute Zugentlastung.

4. Fertigstellung



Schließen Sie zunächst die Verbindungskabel an.

Danach hängen Sie das Gerät mit dem Geräteteil der Montagekonsole oben in das Wandteil ein.

Für die Schrägstellung gibt es 3 Stellungen. 15°, 22,5° und 30°.

Schrauben Sie die beiden Gewindeschrauben seitlich entsprechend der gewünschten Winkelstellung ein.